

IP telefon Cisco SPA303g (SIP)

Stručný průvodce instalací a konfigurací



Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy **XPHONE**.

Telefon: +420 417 669 122 (Po-Pá, 9:00 – 17:00)

E-mail: xphone@xphone.cz

Instalace zařízení

Následujte, prosím, všechny níže uvedené kroky:

1. Připojte přiložený nebo vlastní přímý kabel s konektory RJ-45 do WAN portu
2. Připojte konektor napájení do adaptéru
3. Nyní můžete připojit napájecí trafo adaptéru do elektrické sítě.

Připojení do sítě, nastavení parametrů služeb telefonie

Všechny námi dodávané adaptéry jsou ve výchozím nastavení od výrobce. Adresa adaptéru je po jeho zapojení automaticky získána ze serveru DHCP, pokud je k dispozici. Po připojení adaptéru a nastavení parametrů služeb telefonie může dojít ze strany poskytovatele služeb telefonie k omezení přístupu koncového uživatele k některým detailním nastavením parametrů adaptéru z důvodu nežádoucího zásahu do nastavení.

Abyste byli schopni správně nastavit adaptér, potřebujete minimálně tyto položky:

1. IP adresu, síťovou masku, výchozí bránu nebo aktivní DHCP server s sítí
2. Adresu SIP proxy serveru
3. Uživatelské jméno a heslo k účtu

Konfigurace zařízení pomocí webového rozhraní

Po nastavení nebo získání požadované IP adresy adaptéru je možné provádět další konfiguraci adaptéru pomocí integrovaného webového rozhraní.

1. Otevřete webové rozhraní adaptéru ve vašem WWW prohlížeči na URL: **`http://<IP adresa adaptéru>/admin/advanced`**
například: `http://192.168.1.0/admin/advanced`
2. Vyberte požadovanou záložku pro konfiguraci nastavení

Všechny níže uvedené parametry se nastavují v admin / advanced módu, tedy pokud se přihlásíte do zařízení, je nutné abyste vpravo nahoře viděli toto:

User Login basic | advanced

Aby bylo možné provést následující kroky, musí být na záložce System vyplněny tyto údaje: **Static IP:** , **NetMask:** , **Gateway:** , **Primary DNS:** a optimálně **Secondary DNS:**

Vyplňují se jen v případě, že nejsou přiděleny serverem DHCP automaticky-Connection Type DHCP Tyto hodnoty Vám sdělí Váš poskytovatel připojení k internetu.

Small Business
CISCO SPA303 Configuration Utility

System Configuration

Restricted Access Domains:

Enable Web Server: yes

Enable Web-Admin Access: yes

User Password:

SPPC Auto-detect: yes

Phone-UI-user-mode: no

Web Server Port: 80

Admin Password:

Signaling Protocol: SIP

Phone-UI-ready: no

Internet Connection Type

Connection Type: DHCP

Static IP Settings

Static IP:

Gateway:

NetMask:

Optional Network Configuration

Undo All Changes Submit All Changes

Konfigurace adaptéru pro službu Xphone

Na záložce Provisioning v sekci **Configuration Profile** na řádku **Profile Rule:** musí být zapsána tato hodnota:

Small Business
CISCO SPA303 Configuration Utility

Configuration Profile

Provision Enable: yes

Resync Random Delay: 2

Resync At Random Delay: 600

Resync Error Retry Delay: 3600

Resync From SIP: yes

Resync Trigger 1:

Resync Trigger 2:

Resync Falls On FNF: yes

Profile Rule: http://www.xphone.cz/prov/cisco/cfg/spa303.php?mac=\$MAC

Resync On Reset: yes

Resync At (H:MM):

Resync Periodic: 3600

Forced Resync Delay: 3600

Resync After Upgrade Attempt: yes

Undo All Changes Submit All Changes

[http://www.xphone.cz/prov/cisco/cfg/spa303.php?mac=\\$MAC](http://www.xphone.cz/prov/cisco/cfg/spa303.php?mac=$MAC)

Ve spodní části uložte kliknutím na tlačítko Submit All Changes.

Submit All Changes

stránka před uložením bude vypadat takto:

Pro načtení hodnoty zadáte v řádce adresy prohlížeče následující:

<http://IPadresažáření/admin/resync> například <http://192.168.1.0/admin/resync>

Nyní vyčkejte na nahrání nastavení služby Xphone. Tato doba je závislá na rychlosti Vašeho připojení a může trvat až 1 minutu.

Po úspěšném dokončení by se stránka měla sama obnovit. Pokud se tak nestane, pokračujte a na záložce Regional zkontrolujte tyto údaje, které by se měly změnit dle obrázku. Jsou to zejména první hodnoty, které by měly začínat na 425, což je kód pro CZ.

Posledním krokem je nastavení SIP serveru a sip uživatelského účtu v záložce Ext1 nebo 2 či 3.

Zde se na v sekci **Proxy and Registration** na řádku **Proxy**: zadá hodnota sip serveru přes který s přihlašujete. Toto naleznete na stránkách www.xphone.cz v sekci Vašeho sipového účtu. Například sip2.xphone.cz

Poté v sekci **Subscriber Information** na řádcích **Display Name**: a **User ID**: zadáte Vaše uživatelské SIP jméno a na řádku **Password**: zadáte Vaše uživatelské SIP heslo

The image shows two screenshots of the Xphone web interface. The top screenshot displays the 'Proxy and Registration' configuration for Ext 1. The 'Proxy' field is filled with 'sip2.xphone.cz'. Other fields include 'Outbound Proxy', 'Alternate Proxy', and 'Alternate Outbound Proxy'. The bottom screenshot displays the 'Subscriber Information' configuration for Ext 1. The 'Display Name' and 'User ID' fields are both filled with 'SIPuserNAME'. The 'Password' field is filled with 'SIPpassword'. Other fields include 'Auth ID', 'Mini Certificate', 'SRTP Private Key', 'Use Auth ID', and 'Reversed Auth Realm'. The 'Audio Configuration' section is also visible at the bottom of the second screenshot.

Ve spodní části uložte kliknutím na tlačítko **Submit All Changes**.
Telefon by měl být nakonfigurovaný.

Submit All Changes

Funkčnost služby lze ověřit vyzvednutím sluchátka, kde by již měl být slyšet oznamovací tón.

Čeština se do tohoto telefonu nastaví automaticky po restartu telefonu, poté by v konfiguraci v sekci **Regional** viz obrázek.

Voice		Call History		Personal Directory			
Info	System	SIP	Provisioning	Regional	Phone	User	Attendant Keys
Ext 1	Ext 2	Ext 3					
Prefer G729a Code	*01729		Force G729a Code	*02729			
Miscellaneous							
Set Local Date (mm/dd)				Set Local Time (HH/mm)			
Time Zone	GMT+01:00			Time Offset (HH/mm)			
Ignore DHCP Time Offset	yes						
Daylight Saving Time Rule	start=3/-1/7:2:0:0;end=10/-1/7:2:0:0;save=1						
Daylight Saving Time Enable	yes			DTMF Playback Level	-16		
DTMF Playback Length	.1			Inband DTMF Boost	12dB		
Dictionary Server Script	serv=http://www.xphone.cz/prov/cisco/ing/aps30x/d0=English;x0=en.xml;d1=Czech;x1=cz						
Language Selection	Czech			Default Character Encoding	UTF-8		

Pokud by se nastavení češtiny neprovedlo, bude zapotřebí telefon nastavit na tovární hodnoty, poté nastavit pro použití ve Vaší síti a následně nahrát provisioning.

***Při jakémkoliv problému s nastavením kontaktujte naše CallCentrum
Xphone: 417 669 122***

Další informace a manuály naleznete na našich stránkách: <http://www.xphone.cz>
Kde se můžete také přihlásit ke svému účtu, administrovat ho, zobrazit si výpisy hovorů, dobíjet kredit a další.

Upozornění: Jakákoli změna nastavení, které nastavil poskytovatel služeb telefonie může vést k problémům s kvalitou a dostupností služby. V případě nejasností nebo problémů kontaktujte technickou pomoc XPHONE CZECH na telefonním čísle +420 417 669 122 nebo e-mailu xphone@xphone.cz.